

COMMENT CHANGER LE NOMBRE DE COUPS DE SONNERIE DU RENVOI NON-RÉPONSE

BCM50, BCM400, BCM450

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



IMPORTANT : faite fonction 985 et prendre en note le chiffre de la boîte vocale indiqué à l'écran

- Appuyez sur « Fonction * * 2 6 6 3 4 4 »
- Entrer le User ID « 7 3 8 6 6 2 »
- Entrer le MP : « 2 6 6 3 4 4 »



En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale

- Appuyez sur ENTRER
- Inscrire le numéro du poste que vous voulez modifier
- Appuyez sur ENTRER
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur ENTRER
- Appuyez sur ENTRER
- Vérifier que le RENVOI correspond au chiffre noté plus tôt
- Si ce n'est pas le cas, appuyer sur MODIF à l'écran et entrer le chiffre noté plus tôt
- Appuyez sur SUIVANT
- Modifier le nombre de coups de sonnerie en appuyant sur MODIF à l'écran
- Appuyez sur SORTIE
- Appuyez sur LIB pour quitter le menu

Si vous éprouvez des difficultés avec la procédure, appeler au 514-498-3030 ou envoyez-nous un courriel à service@info-tele.com